プリント管理システムクライアント

インストール・マニュアル

東京都市大学 横浜キャンパス版

Windows 8/10 32 ビット/64 ビット対応

3.1版

2021年5月28日

株式会社カーネル・サポート

1. 概要

1.1. <u>概要</u>

(1) プリント管理システムのクライアントソフトを Windows 8/10 にインストールする手順 を示します。

2.インストール方法

2.1. <u>始めに</u>

- (1) インストール作業はすべて管理者権限で行ってください。目的のプリンターと PC の OS に合わせて以下のいずれかをダウンロードしてください。
 - メディアホールカラープリンター
 - Windows 64bit https://www.itc.tcu.ac.jp/pc/peripherals/drv/mh_win64.zip
 - ・Windows 32bit <u>https://www.itc.tcu.ac.jp/pc/peripherals/drv/mh_win32.zip</u> 図書館プリンター
 - Windows 64bit https://www.itc.tcu.ac.jp/pc/peripherals/drv/lib_win64.zip
 - Windows 32bit https://www.itc.tcu.ac.jp/pc/peripherals/drv/lib_win32.zip

2.2. <u>プリンターのインストール</u>

 ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、「driver」フォルダーにある「setup. exe」 を実行してください。

7-11 ホーム 共有	表示 位理		
⊨ → × ↑ 📙 « driver	> DocuPrintC3460d >	✓ る DocuPrintC3+SoliD快売	P
# 9499 7982	ART_EX	certs	
 PC 第 30 オブジェクト 	DrvToels	[inst	
↓ ダウンロード ■ デスクトップ	Launcher Fuji Xerox Co., Ltd.		
E 6024			
■ 174 1 21-090			
*>>>7-7			
ANSE ARASESIO			812 B

(2) 以下のウィンドウが表示された場合は「許可」もしくは「はい」をクリックしてください。



(3) 「カスタムセットアップ」をクリックしてください。



(4) 「ローカルプリンターを指定する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



(5)「ポート」で「LPT1:」、「機種」で「DocuPrint C3450 d」を選択し、「次へ」をクリ ックしてください。

🍰 ドライバーインストールツー	ル - ローカルブリンターの指定	×
ローカルプリンターの指定 セットアップするプリン 指定したら(次へ)をク	9〜の機種とボートを指定してください。 リックしてください。	
	ボート(<u>A</u>) LPT1: 陳電(M) ② 「DecuPrint CANOS	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	ヽルブ

(6) 「同意する」を選択し、「インストール」をクリックしてください。

🏠 ドライバーインストールツール - 使用許諾条件への同意	×
使用許諾条件への同意 使用許諾条件に同意しますか?	
ソフトウエア使用許諾条項 富士ゼロックス株式会社	î
ホソトウエアをで使用いただくにあたり、以下の名争な優が適用されますのでごう承ください、 1.(使用電) 単社は、お客様に対して、幸社が増生するパージョンのオパレーディング・システムを搭載する専社能空の機 増い下市を優越といいます。(山豆を開始はなたまな社)、山田(別マパンケーンにおっていきンフトンゴン) 修確には簡単れつきの見つきにあたしてお用きなどをお出し、山田(別マパンケーンにおっていきン) アといいます。したを知らみ気になって要用することを計会せます。ただ、お客様にごの使用をお客様以 かの面三金(加速な)を起か。またこの権利はお客様が協占的に有する権利となりません。 2.(優売の弊止) お客様に、いかなる場合においても、ホッフトウエアを使用させることはできません。 3.(商売用の単止)	v
注:インストール後にコンビューターの再起動が必要になる場合があります。	
< 戻る(B) インストール(E) キャンセル ヘル	1

(7) 「通常使うプリンターの設定」でインストールしたプリンターを選択してください。



(8) 「プロパティ」をクリックしてください。

🏠 ドライバーインストールツー	ル - セットアップ完了	×
セットアップ完了 セットアップが完了し ブリンターから印刷す	、印刷する環境が整いました。 ることができます。	
	- 通常使うプリンターの設定(<u>D</u>) FX DocuPrint C3450 d	
	ー追加(更新なれたプリンター(<u>p</u>) FX DocuPrint C3450 d	共有の設定(L) ブリンター名の変更(Q) プロバティ(C) 印刷指示の設定(S) テスト印刷(D)
	く戻る(B) 繰り返し>>	10197971421FAU

(9) 「デバイスの設定」タブを開いてください。

🖶 FX DocuPr	nt C3450 dű	ブロパティ					×
全般 共有	ボート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	デバイス。	Æ 7977	(4)X
۲	FX Docu	Print C3450	d				
場所(<u>L</u>):							
יםאירוב:							
モデル(<u>O</u>):	FX Docu	Print C3450 o	ł				
色:はい			利用可	能な用紙:			
両面:はい	#. 1.1.2		A4			^	
ホナキス正 速度: 32 p	90: いいえ 10m						
最高解像	實: 1200 dpi					\sim	
		基本	設定(E)	771	ページの印刷	D	
			(ОК	キャンセル	適	用(<u>A</u>)

(10) 「ヘッダー/フッター印刷の設定制限」を「する(権限ユーザーのみ設定可能)」に変更してください。



Ks プリント管理システムクライアントインストールマニュアル 3.1版

(11) 「適用」ボタンをクリックして、「詳細設定」タブを開いてください。



(12) 「標準の設定」をクリックしてください。

🖶 FX D	locuPrint	C3450 dØ,	プロパティ					Х
全般	共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	デバイスの設定	プリンター構成	
0	に利用可能	E(L)						
0	始(<u>B</u>)		0:00	*	終了	0:00	*	
優	先順位(Y)		1	•				
ドライノ	·(−(<u>v</u>):	FX Do	cuPrint C34	50 d	~	新しいドライバー(<u>W</u>	D	
© اڑ O)すぐに印刷 リンターに直	削データをつ 接印刷デー	がリンターに送 −タを送る(<u>D</u>)	ā(<u>l)</u>				
	met est stra	k- dal #						
	プールされた	ドキュメント	を最初に印刷	別する(R)				
口印	刷後ドキュ	メントを残れ	\$(<u>K</u>)	-				
₽₩	細な印刷材	装能を有効	bにする(<u>E</u>)					
	標準の設定	E(E)	ブリント	フロセッサ(N)	区切りページ(<u>O</u>)		
				0)K	キャンセル	適用(<u>A</u>)	

(13) 「両面」を「長辺とじ」、「まとめて 1 枚」を「2 アップ」に変更し、「スタンプ/ フォーム」タブを開いてください。

 FX DocuPrint C3450 d 標準の設定 基本 トレイ/排出 グラフィックス スタン 	ブノフォーム 詳細設定	×
カリント経貨(山: 道常カリント 編集(日) 通常カリント 編集(日)	お気に入り(D) (A) (変更)標準 原稿サイズ(S): (A 4 (210×297mm) 出力)用紙サイズ(Z):	 ✓ (保存(y)_ 編集(E)_ 厚稿()向き ✓ 回 ●大原稿(Q) ↓ ○上原稿(L)
A4 (6 \$\$)	原稿サイズと同じ 百面(2): カラーモード(W):	→ 子 部務(©) 1 3 まとめて H友(U): 日子方向(M) 日子方向(M)
	 (自動判例) とじしろ/プリント位置(③… プリンターの状態(Ú) 	(12)順方向 > 2000 1000
	ОК	キャンセル 適用(<u>A</u>)

(14) 「ヘッダー/フッター印刷」をクリックしてください。

ースタンプ		1178000
		スタンプの種類(11):
		(なし) マル秘
		世現 参考 至自
		新規登録(N) 編集(E) 削除(L)
		2.か./7の効果(①)
		透過する く 最初のページのみ(1)
- ノオーム	-バーレイ印字()の	(使用フォーム名(F):
0.0	1 PIGPTO	
	フォーム再登録(R)	フォームファイルを指定してプリンター本体に再登録できます。
		10 (-), T0 ata (-) (W1)(-,

(15) 「ログインユーザー名」、「日付」、「時刻」を「印刷する」にチェックをつけ、3 項目とも印刷する位置を「左下」に変更し、「OK」をクリックしてください。

隙項目①・ Dゲ(2)-17-26 する 左下 Dゲ(2)-17-26 する 左下 DF(2)-17-26 する 左下 レス(1) (中国) ひん(1) (中国)	瑞球目①: リガインユーザー名 する 左下 See ID しない ペニンント名 しない ペニンント名 しない トン省合 しない マラント名した レスロート マラント名(): 「下 NSE(N/スモ(ロートの中名) アン創 メーン・日 (): (): (): (): (): (): (): ():	ッダー/フッター印刷				?	×
XCE	30±000±E(±+000/950 +000) 7×1/×E(0) 9 9 0 <td>D刷項目(D): Dダインユーザー名 User ID ドキュメント名 ページ番号 日付</td> <td>する しない しない しない する</td> <td>左下</td> <td></td> <td>○ED刷する(L)</td> <td>ŧ</td>	D刷項目(D): Dダインユーザー名 User ID ドキュメント名 ページ番号 日付	する しない しない しない する	左下		○ED刷する(L)	ŧ
<u>約1000年には4年時9月1日188</u> フォント名(5) サイズ(5): 料約3ブックク マ 9 マ B 7 色(5)	19600×216249948758) 7≠21-56(2) 91/3(5) 195 37297 ∨ 9 ∨ 9 8(2) ■ 2 ∨ 9 10 2 × 1000 10 2 ×					T I	
7#2/H26(E): #14X(S): MS 17997 V 9 V 8 7 eb(G):	7>/>×8(D) 17/(Cs) MS (37)/7	家庭の変更しまり物が発音	六回				
MSゴシック V B 7 巻(C):	MS ゴシック 9 ~ B 7 色(2): ■ 黒 ~ ~	フォント名(E):			サイズ(<u>S</u>):		
<u>ف()</u> :	≜(C): ■ 黒 ✓	MS ゴシック		~	9	~ B .	7
		色(<u>C</u>):					
■ 素 ~		■黒		~			

(16)「OK」をクリックしてください。

🖶 FX DocuPrint C3450 d 標準の設定	×
基本 トレイ/排出 グラフィックス スタンブ/フォーム 詳細設定	
- スタンプ - スタンプの種類()) マル教 マル教 ロー 日本 参考 王忠 王	
新語注意 新語注意 新規登録(2) 新聞新聞 スタンブの約年(0) 通知のページのみ(1)	
フォーム □オーバーレイ印字(y) 使用フォーム宅(f)	
フォーム再登録(B)フォームファイルを指定してグリンター本体に再登録できます。	
ヘッジラー/フッカー設定(S) 植物に戻す(D) ヘルデバー) (<u>A</u>)

(17) 「全般」タブを開いてください。

 •••••••••••••••••••••••••••••	(1)				
 ○ 第1045/8-5182 ○ 開始(B) 	0:00		終了	0:00	*
優先順位(Y):	1	* *			
ドライバー(⊻):	FX DocuPrint 0	C3450 d	~	新しいドライバー(M	<u>v</u>)
 ・ 印刷ドキュメン ・ 全パージ分 ・ すぐに印刷 ・ ブリンターに直打 	トをスプールし、プロ トのデータをスプール ドータをプリンターに 毎印刷データを送る	ダラムの印刷処 してから、印刷 こ送る(J) S(<u>D</u>)	理を高速に行 データをプリンタ	う(<u>S</u>) !ーに送る(<u>I</u>)	
 印刷ドキュメンI 全ページ分 すぐに印刷 ブリンターに直括 一 一 一 一 一 つ こ <li< th=""><th>トをスプールし、プロ ・のデータをスプール 「データをプリンターに 毎印刷データを送る ー コメントを保留する</th><th>グラムの印刷炉 してから、印刷 こ送る(<u>)</u> >(<u>D</u>) (H)</th><th>理を高速に行 データをプリンタ</th><th>う(S) (C)送る(I)</th><th></th></li<>	トをスプールし、プロ ・のデータをスプール 「データをプリンターに 毎印刷データを送る ー コメントを保留する	グラムの印刷炉 してから、印刷 こ送る(<u>)</u> >(<u>D</u>) (H)	理を高速に行 データをプリンタ	う(S) (C)送る(I)	
 印刷ドキュメン 全ページ分 すぐに印刷 ブリンターに直打 一致しないドキ スプールされたけ 	トをスプールし、プロ トのデータをプリンターに 毎印刷データを送き ユメントを保留する ミキュメントを最初に	グラムの印刷炉 してから、印刷 に送る(J) X(D) (H) :印刷する(R)	理を高速に行	う(S) に送る(I)	
 ・ 印刷ドキュメン ・ 全ページ分 ・ うすぐに印刷 ・ ブリンターに直打 ・ 一 取しないドキ ビスブールされたド ・ 印刷後ドキュメ 	トをスプールし、プロ トのデータをスプール ドデータをプリンターに 毎印刷データを送き ユメントを保留する ドキュメントを最初に ントを残す(<u>K</u>)	グラムの印刷炉 してから、印刷 に送る(J) (D) (H) :印刷する(<u>R</u>)	理を高速に行	う(S) /-(に送る(I)	
 ・ 印刷ドキュメソ ・ 全ページ分 ・ 全ページ分 ・ すぐに印刷 ・ ブリンターに直打 ・ 一 取しないドキ ・ マスブールされたト ・ 印刷後ドキュメ ・ 戸 即制後ドキュメ ・ 詳細な印刷機 	トをスプールし、プロ ・のデータをスプール ・データをプリンターに ま印刷データを送き ユメントを保留する ・キュメントを最初に ントを致す(K) 能を有効にする(E)	グラムの印刷処 してから、印刷 に送る(J) S(D) (日) :印刷する(R))	理を高速に行 データをプリンタ	う(5) に送る(1)	

(18) 「基本設定」をクリックしてください。

4-00 ++ -	ي بيد ا	Gas ken Gründen	A DOCT	Art all = 2		-11572 48
王心 共1	4 ///=I2	計視認足	日の居住	242971	ノハイスの設定	7979-a
	EV D	0.1.1.01.01				_
3.2	FX DOCU	Print C3450	a			
場所(<u>L</u>):						
:0אעאב						
Ŧデル(O):	FX Docu	Print C3450 c	4			
モデル(<u>Q</u>): 一機能	FX Docu	Print C3450 c	ł			
モデル(<u>O</u>): 機能 色: はい	FX Docu	Print C3450 c	利用可	"能な用紙:		
モデル(<u>Q</u>): 一機能 色:はい 両面:はい	FX Docu	Print C3450 c	1 利用可 A4	"能な用紙:		~
モデル(Q): 機能 色:はい 両面:はし ホチキス」	FX Docu N い	Print C3450 c	利用可 A4	能な用紙:		^
モデル(Q): 機能 色: はい 両面: はし ホチキス」 速度: 32	FX Docu FX Docu เป ะยั: เปปกวิ ppm	Print C3450 c	1 利用可 A4	能な用紙:		^
モデル(Q): 機能 色: はい 両面: はし ホチキス」 速度: 32 最高解像	FX Docu FX Docu い この: いいえ ppm (寝: 1200 dpi	Print C3450 c	1 利用可 A4	「能な用紙:		^ ~
モデル(<u>Q</u>): 機能 色: はい 両面: はい ホチキス」 速度: 32 最高解例	FX Docu FX Docu い ため: いいえ ppm 線度: 1200 dpi	Print C3450 c	利用可 [44	能な用紙:		< >
モデル(<u>Q</u>): 機能 色: はい 両面: はい ホチキス」 速度: 32 最高解例	FX Docu FX Docu い ため: いいえ ppm (腹: 1200 dpi	Print C3450 c	利用可 A4	能な用紙:		~

(19) 以下の印刷設定が行われているか確認してください。設定されていなかった場合は「基本設定」の方でも設定を行ってください。

項目	設定	備考
両面	長辺とじ	
まとめて1枚	2 アップ	
ログインユーザー名	印刷する	位置は左下
日付	印刷する	位置は左下
時刻	印刷する	位置は左下

(20) 「OK」をクリックしてください。____

🖶 FX Do	cuPrint	C3450 dØ	プロパティ				×
全般	共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	デバイスの設定	プリンター構成
8		FX Docu	Print C3450	d			
場所(<u>L</u>)							
אלאב)	<u>0</u> :						
モデル(の):	FX Docul	Print C3450 c	I			
色: は	tiv			利用可	能な用紙:		
両面: ホチキ	:はい Fス止め:	いいえ		A4			^
速度	:32 pp 解像度	m : 1200 dpi					>
			基本	設定(<u>E</u>)	771	ページの印刷(王)	
				(ок	497010	(<u>A</u>)

(21) 「完了」をクリックしてください。

🏠 ドライバーインストールツール	- セットアップ完了		×
セットアップ完了 セットアップが完了し、 プリンターから印刷する	印刷する環境が整いました。 ることができます。		
	通常使うブリンターの設定(D) (X) DocuPrint C3450 d 追加/更新されたブリンター(P)		
	FX DocuPrint C3450 d	共有の設定(<u>H</u>)	
		ブリンター名の変更(<u>C</u>)	
0		プロパティ(<u>R</u>)	
		印刷指示の設定(S)	
		テスト印刷(D)	
		セットアップディスク作成(E)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	< 戻る(B) 繰り返し >>	光 1 (00)	1

- (23) 解凍したフォルダーの「client」フォルダーにある
 「KspvInstallerClient2k_MHColor.exe」 (メディアホール) または
 「KspvInstallerClient2k_LIBColor.exe」 (図書館) を実行してください。

				- in per	
W DVD KW F947 (E:) SETUP_CLIENT ; Clent	■ *y client@###	_	_		
整理 ・ ディスクに書き込む このディスクを消去する		÷	• 0	3	4
ダウンロード ・ J現在ディスクにあるファイル (2)					
■ デスクトップ Kend outsiler(Viset3k	Kenul Ininetall/Timet2k				
2 最近表示した場 115 MB	2010/04/27 11:31 80.0 KB				
(ja ライブラリ					
F#1×××					
■ ピクチャ					
■ ビデオ =					
1 31-Sv6					
■ コンピューター					
A ローカルディス					
E DVD RW F54					
📙 client					
🔒 docs					
🔒 driver					

(24) 以下のウィンドウが表示された場合は「許可」もしくは「はい」をクリックしてくだ さい。

※ ユーザー アカウント新御
彼の不易な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許 町しますか 町しますか
プログラム名: KspvInstallerClient2k.exe 発行元: 不明 ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ
③ 詳細を表示する(D) はい(Y) =(H)
これらの適知を表示するタイミングを支援する

- (25)「OK」をクリックしてください。
 アリンタ確認 ×
 プリント管理システムで使用するプリンタはFX DocuPrint C3450 dですか?
- (26) 以下のウィンドウが表示される場合があります、表示された場合は「OK」をクリック してください。

Add Print Vending Port
Port Name
KSPV1:
OK General Help

(27) 「OK」をクリックして、再起動してください。

ĺ	■ 再立上げ確認
	システムを再立上げします。再立上げ後、印刷を確認してください。

3. アンインストール方法

3.1. <u>始めに</u>

(1) アンインストール作業はすべて管理者権限で行ってください。インストール時にダウン ロード・解凍したフォルダーで作業してください。

3.2. <u>アンインストール</u>

「client」フォルダーの中にある「KspvUninstallClient2k.exe」を実行してください。



(2) 以下のウィンドウが表示された場合は「許可」もしくは「はい」をクリックしてください。

0	次の不易な無行が 同じまずかり	はからのプログラムにこのコンピューターへの産業を許
	プログラム名: 発行元: ファイルの入手!	KapyUninstalClent2kColorMono.exe 米和 た CD/DVD ドライブ
	#細を表示する(D)	(\$1-12)

(3) 「OK」をクリックしてください。



(4) 「OK」をクリックして、再起動してください。

■ 再立上げ確認
Sステムを再立上げします。再立上げ後、設定を確認してください。
OK CHARLES

(5) 以上で管理クライアントソフトのアンインストールは完了です。